

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283114>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ersatzbatterie, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Nur für 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH und 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH ab V/C 05

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1283114
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen
Produktschlüssel	CMUEV3
GTIN	4063151482398
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.264 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.264 g
Zolltarifnummer	85072080
Ursprungsland	CN

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283114>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis Batterie	Dieses Produkt enthält eine Batterie mit begrenzter Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss. Auf der Produktverpackung ist gekennzeichnet, wann die Batterie in Betrieb genommen oder nachgeladen werden muss. Die generelle Lagerfähigkeit ist im Bereich Energiespeicher unter „Späteste Inbetriebnahme“ zu finden.
------------------	--

Energiespeicher

Eingang

Eingangsspannung	2x 12 V
Nennkapazität	1,2 Ah

Allgemein

Batterietyp	BB Battery BP1.2-12FR
Batterie Technologie	VRLA-AGM
IQ-Technology	nein
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku)	3 Monate (0 °C ... 20 °C) 1 Monate (30 °C ... 40 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku) - Bereich	1 Monate ... 3 Monate (20 °C ... 30 °C)
Lebensdauer Akku-Modul (nach Eurobat)	6 (20 °C)

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Batterie
Produktfamilie	Ersatzbatterie
Entsorgung	Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	III
Verschmutzungsgrad	2

Maße

Artikelabmessungen

Breite	47 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	99 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283114>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Laden)	0 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Entladen)	-20 °C ... 50 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 %

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283114>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283114>



GOST-R

Zulassungs-ID: ROSS DE.BL08.D00191



EAC

Zulassungs-ID: RU*DE*01.B.78948/21

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283114>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27059090

ETIM

ETIM 9.0	EC002839
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1283114>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	0f0d2487-3dac-48f8-a976-fa2eee85acb8

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de